



## Produktinformation



### Smart SDC-650, Elmo L12G Dokumentenkeras.

#### 71452 Smart SDC-650 Dokumentenkeras mit Lampe:

Die SMART Dokumentenkeras SDC-650 verbindet digitales Lernen mit der physischen Welt. Mit einem 13-Megapixel-Objektiv, einem optischen 10-fachen und einem digitalen 23-fachen Zoom erfasst dieser benutzerfreundliche 4K/UHD-Visualizer Bilder und Live-Videos direkt auf dem interaktiven Display, Whiteboard oder Ihrem Laptop und erhht so das Engagement der Schler auch whrend des Fernunterrichts per Videokonferenz.

#### Elmo L-12G:

Native 4K Auflsung, 192 x Zoom (12 x optisch und 16 x digital), Bildrotation: 90/180/270°, 2 x USB (1x Type C, 1 x Type A), Aufnahmebereich 470 x 259 mm (16:9) und 430 x 319 mm (4:3), Anschluss fr interaktive Displays, Integriertes Mikrofon, Drahtlose Bildbertragung per ELMO Cast (separat erhltlich), Intuitive Bedienung direkt am Gert oder ber Fernbedienung, Kamerakopf und -arm um 300° drehbar, Vielfltige Anschlussmglichkeiten per HDMI, USB, RGB, Verwendung mit und ohne PC mglich, 5 Jahre Garantie

|         |     |  |                                                                                       |                                                                                       |
|---------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     |  |  |  |
| Zubehr |     |  | 71462                                                                                 | 71452                                                                                 |
|         |     |  | Dokumentenkeras                                                                       |                                                                                       |
|         | Typ |  | Elmo<br>L-12G                                                                         | Smart<br>SDC-650                                                                      |